

2 SA 1013	Si-P	CTV-NF/VA, 160V, 1A, 0,9W, >15MHz	7c(9mm)	2SB1212	7c(9mm)
2 SA 1014	Si-P	=2SA1013: 10W	13m	(2SA1011)	17j 4
2 SA 1015	Si-P	Uni, 50V, 0,15A, 0,4W, >80MHz	7c	BC 556	7a
2 SA 1016	Si-P	Uni, ra, 120V, 0,05A, 0,4W, 110MHz	7c	2SA1124	7c(9mm)
2 SA 1016 K	Si-P	=2SA1016: 150V	7c	2SA1124	7c(9mm)
2 SA 1017	Si-P	NF-Tr, 120V, 0,05A, 0,5W, 110MHz	7c	2SA1124	7c(9mm)
2 SA 1018	Si-P	Vid, 250/200V, 0,07A, 0,75W, >50MHz	7c	BF 421 A	7c
2 SA 1019	Si-P	NF-Tr, 150V, 0,05A, 0,9W, 110MHz	7c(9mm)	2SA1124	7c(9mm)
2 SA 1020	Si-P	NF/S, 50V, 2A, 0,9W, 100MHz	7c(9mm)	2SB892	7c(9mm)
2 SA 1021	Si-P	TV-VA, 150V, 1,5A, 20W, >15MHz	14h	2SA1249	14h
2 SA 1022	Si-P	SMD, ra, 30V, 0,03A, >150MHz	35a	BC 860	35a
2 SA 1023	Si-P	Uni, 70V, 0,1A, 0,25W, 180MHz	7c	BC 556	7a
2 SA 1024	Si-P	S, 400V, 0,1A, 0,4W, 15MHz	2a	-	-
2 SA 1025	Si-P	Uni, 60V, 0,1A, 0,4W, 90MHz	7c	BC 556	7a
2 SA 1026	Si-P	Uni, 50V, 0,2A, 0,25W, 100MHz	10b	BC 556	7a
2 SA 1027	Si-P	Uni, ra, 50V, 0,2A, 0,25W, 100MHz	10b	BC 560	7a
2 SA 1028	Si-P	NF/S-L, 100V, 10A, 95W, 60MHz	23a	(BD 318)	23a 8
2 SA 1029	Si-P	Uni, 30V, 0,1A, 0,2W, 280MHz	7c	BC 556	7a
2 SA 1030	Si-P	=2SA1029: 55V	7c	BC 556	7a
2 SA 1031	Si-P	=2SA1029: ra	7c	BC 560	7a
2 SA 1032	Si-P	=2SA1029: 55V, ra	7c	BC 560	7a
2 SA 1033	Si-P	Uni, 30V, 0,1A, 0,31W, 280MHz	7e	BC 556	7a
2 SA 1034	Si-P	SMD, ra, 35V, 0,05A, 200MHz	35a	BC 860	35a
2 SA 1035	Si-P	=2SA1034: 55V	35a	BC 860	35a
2 SA 1036(K)	Si-P	SMD, 40V, 0,5A, 200MHz	~35a, 35a	BC 807	35a
2 SA 1037(A,K,KLN)	Si-P	SMD, ra, 50V, 0,1A, 140MHz	~35a, 35a	BC 860	35a
2 SA 1038	Si-P	Uni, ra, 120V, 0,05A, 0,3W, 140MHz	7c	2SA1124	7c(9mm)
2 SA 1039	Si-P	=2SA1038: 80V	7c	2SA1124	7c(9mm)
2 SA 1040	Si-P	S-L, 120V, 10A, 100W, 60MHz	23a	2SA1294	18j
2 SA 1041	Si-P	S-L, 120V, 15A, 100W, 60MHz	23a	2SA1294	18j
2 SA 1042	Si-P	S-L, 70V, 15A, 100W, 60MHz	23a	2SA1294	18j
2 SA 1043	Si-P	S-L, 120V, 30A, 150W, 60MHz	23a	-	-
2 SA 1044	Si-P	=2SA1043: 70V	23a	-	-
2 SA 1045	Si-P-Darl	S-L, 100V, 10A, 100W, B=3000	23a	BDW 84 C	18j
2 SA 1046	Si-P-Darl	=2SA1045: 15A	23a	BDW 84 C	18j
2 SA 1047	Si-P	NF-Tr-L, 160V, 0,08A, 130MHz	14h	BF 472	14h
2 SA 1048	Si-P	Uni, ra, 50V, 0,15A, 0,2W, >80MHz	41c	BC 560	7a
2 SA 1049	Si-P	Uni, 120V, 0,1A, 0,2W, 100MHz	41c	2SA1124	7c(9mm)
2 SA 1050	Si-P	NF/S-L, 140V, 12A, 100W, 70MHz	23a	2SA1294	18j
2 SA 1050 A	Si-P	=2SA1050: 120W	23a	2SA1294	18j
2 SA 1051	Si-P	NF/S-L, 150V, 15A, 150W, 60MHz	23a	MJ 15016	23a
2 SA 1051 A	Si-P	=2SA1051: 160V	23a	MJ 15016	23a
2 SA 1052	Si-P	SMD, 30V, 0,1A, 280MHz	35a	BC 856	35a
2 SA 1053	Si-P	S, 40V, 0,2A, 0,6W, <70/300ns	7e	(BC 556)	7a
2 SA 1054	Si-P	S, 60V, 0,6A, 0,6W, <35/225ns	7e	(BC 556)	7a
2 SA 1055	Si-P	S, 25V, 0,2A, 0,6W, <70/300ns	7e	(BC 556)	7a
2 SA 1056	Si-P	S, 40V, 0,6A, 0,6W, <35/225ns	7e	(BC 556)	7a
2 SA 1060	Si-P	NF/S-L, 80V, 5A, 60W, 15MHz	18j	BD 246 C	18j
2 SA 1061	Si-P	NF/S-L, 100V, 6A, 70W, 15MHz	18j	BD 246 C	18j
2 SA 1062	Si-P	NF/S-L, 120V, 7A, 80W, 15MHz	18j	BD 246 C	18j
2 SA 1063	Si-P	NF/S-L, 150V, 6A, 80W, 50MHz	23a	2SA1294	18j
2 SA 1064	Si-P	NF/S-L, 150V, 8A, 100W, 50MHz	23a	2SA1294	18j
2 SA 1065	Si-P	NF/S-L, 150V, 10A, 120W, 50MHz	23a	2SA1294	18j
2 SA 1066	Si-P	Uni, 70V, 0,2A, 0,5W, 120MHz	7c	BC 556	7a
2 SA 1067	Si-P	NF/S-L, 120V, 10A, 100W, 50MHz	23a	2SA1294	18j
2 SA 1068	Si-P	=2SA1067: 150V	23a	2SA1294	18j